



Model	PRIME A520M-K
İşlemci	AMD AM4 Soket AMD Ryzen™ 5000 Serisi/ 5000 G-Serisi/ 4000 G-Serisi/ 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler İşlemciler *,*Desteklenen İşlemci listesi için www.asus.com/tr 'yi ziyaret ediniz.
Yonga Seti	AMD A520
Bellek	2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Arabelleksiz Bellek *,* Desteklenen maksimum bellek frekansı, işlemciye göre değişir.,Çift Kanal Bellek Mimarisi,ECC Bellek (ECC modu) desteği CPU'ya göre değişir.,* QVL Listesi için www.asus.com.tr 'ı ziyaret ediniz.
Grafik	1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)
Genişleme Yuvaları	AMD A520 Yonga Seti,AMD Ryzen™ 5000 Serisi / 4000 G-Serisi / 3000 Serisi Masaüstü İşlemcileri ,2 x PCIe 3.0 x1,1 x PCIe 3.0 x16 (x16 modu)
Depolama	AMD A520 Yonga Seti : ,AMD Ryzen™ 5000 Serisi / 4000 G-Serisi / 3000 Serisi Masaüstü İşlemcileri : ,4 x SATA 6Gb/s bağlantı noktası / noktaları,, Toplam 1 x adet M.2 slotu ve 4 x SATA 6Gb/s slotunu destekler ,1 x M.2 Soket 3, M Key ile, Tip 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 ve SATA modlarında) depolama cihazı desteği,Raid Desteği 0, 1, 10
LAN	Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet,ASUS LANGuard
Ses	Realtek ALC887/8977.1 Surround Sound Yüksek Tanımlı Ses CODEC'i *, Destekler : Jack-detection, Jak Algılama, Çoklu-Yayın, Ön Panel Jakı

Görevlendirme,* 8 kanallı ses çıkışıını desteklemek için ön paneldeki HD ses modülü destekleyen kasayı seçin.,**Ses Özelliği** :- Ses Koruma: Hassas analog / dijital ayırma ve büyük ölçüde azaltılmış çok taraflı parazit sağlar,- Özel ses PCB katmanları: Hassas ses sinyallerinin kalitesini korumak için sol ve sağ kanallar için ayrı katmanlar

USB Portları4 x USB 2.0 port(s)(4 x Tip A),2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Tip A),**Ön USB Yuvaları** (Toplam 6),**Arka USB Yuvaları** (Toplam 6),4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Tip A),2 x USB 2.0 port(s)(2 x Tip A)

Software FeaturesASUS Exclusive Software
Armoury Crate
AI Suite 3
- Performance and Power Saving Utility
TurboV EVO
EPU
Digi+ VRM
Fan Xpert
- EZ update
ASUS CPU-Z
AI Charger
DAEMON Tools
Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days)
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode

ASUS Special FeaturesASUS 5X PROTECTION III
- ASUS DIGI+ VRM
- ASUS LANGuard
- ASUS Overvoltage Protection
- ASUS SafeSlot Core
- ASUS Stainless-Steel Back I/O
ASUS Q-Design
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- Aluminum heatsink design

Arka Giriş/Çıkış Portları4 x USB 3.2 Gen 1 (Mavi) Tip A,1 x PS/2 klavye/fare combo port(lar),1 x D-Sub,1 x HDMI,1 x LAN (RJ45) port(lar),3 x Ses Jak(lar),2 x USB 2.0

Dahili Giriş/Çıkış Portları	1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s),1 x Kasa Fan bağlantısı(ları),1 x 8-pin EATX 12V Güç Konektörleri,1 x M.2 Soket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode),1 x SPI TPM header,1 x Sistem paneli konektörü,1 x Hoparlör konektörü,4 x SATA 6Gb/s bağlantısı(ları),1 x CPU Fan bağlantısı(ları),1 x S/PDIF çıkış başlığı(ları),1 x 24-pin EATX Güç bağlantısı(ları),1 x Ön pane ses bağlantısı(ları) (AAFP),1 x Clear CMOS anahtarı(ları),1 x COM port girişi,2 x USB 2.0 bağlantıları ek olarak 4 USB 2.0 portları destekler
Aksesuarlar	1 x M.2 SSD vida paketi(leri),Giriş/Çıkış Kalkanı,1 x Destek DVD,2 x SATA 6Gb/s kablosu(ları),Kullanıcı kılavuzu
BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Yönetilebilirlik	WOL by PME, PXE
İşletim Sistemi	Windows® 10 64-bit
Form Faktörü	mATX Form Faktör,8.9 inç x 8.7 inç (22.6 cm x 22.1 cm)