




ASUS PRIME A620M-A-CSM AMD A620 Soket AM5 micro ATX

Marka : ASUS

Ürün kodu: 90MB1F10-M0EAYC

Ürün Adı : PRIME A620M-A-CSM



ASUS PRIME A620M-A-CSM. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 128 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, SATA III, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 10. Ethernet arayüz türü: Gigabit Ethernet. Bileşen: PC, Anakart form faktörü: micro ATX, Analevha yonga kümesi ailesi: AMD

İşlemci

İşlemci üreticisi *	AMD
İşlemci soketi *	Soket AM5
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5

Hafıza

Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM
Bellek yuvalarının sayısı *	4
Hafıza alanı türü	DIMM
Hafıza kanalları	Çift kanallı
ECC uyumluluğu	ECCsiz
Destekli hafıza saati hızı	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Desteklenen bellek saat hızı (maks.)	6400 MHz
Maksimum bellek *	128 GB
Tamponsuz hafıza	✓

Depolama yöneticisi

Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, SATA III
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	6
RAID desteği	✓
RAID seviyesi	0, 1, 10

Grafik

Paralel işleme teknolojisi desteği *	Desteklenmez
--------------------------------------	--------------

Dahili I/O

USB 2.0 bağlayıcıları *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	2
SATA III bağlantı sayısı *	4
S/PDIF çıkış bağlayıcı	✓
Ön panel ses bağlayıcısı	✓
Ön panel konektörü	✓

Arka panel I/O portları

USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	2
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1
PS/2 bağlantı noktaları	1
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı *	1
HDMI port sayısı *	1
DisplayPort	1
Kulaklık çıkışı	1
Kablo girişi	✓
Mikrofon giriş fişi	✓

Ağ Bağlantıları

Ethernet LAN bağlantısı	✓
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Wi-Fi *	✗
Wi-Fi standardı	Mevcut değil

Özellikler

Anakart yongası *	AMD A620
Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Bileşen *	PC
Anakart form faktörü *	micro ATX
Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10 x64, Windows 11

Genişletme yuvaları

PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası	2
PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	1
M.2 (M) yuvalarının sayısı	2

BIOS

BIOS tipi *	UEFI AMI
BIOS hafıza boyutu	256 Mbit

Dahili I/O		Ambalajlama bilgisi	
ATX güç bařlayıcı (24-pin)	✓	Ambalaj genişlięi	275 mm
CPU fan bařlayıcı	✓	Ambalaj derinlięi	275 mm
Şasi fanı bařlayıcı sayısı	2	Ambalaj yükseklięi	67,5 mm
EPS güç bařlantısı (8-ięne)	✓	Paket aęırlıęı	1,36 kg
COM bařlayıcı sayısı	1	Aęırlık & boyutlar	
TPM bařlayıcı	✓	Genişlik	244 mm
12V güç konnektörü	✓	Derinlik	244 mm
RGB LED pim bařlıęı	✓	Yükseklik	43 mm
		Paket içerięi	
		Pakete dahil kablolar	SATA



4711387176405



0197105176409



197105176409

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.