

Teknik Özellikler

 Fast Printing	Dakikada 11,0 görüntü / dakikada 6,0 görüntü Daha fazla üretkenlik için yüksek baskı hızları	 High Quality Printing	Yüksek kaliteli yazdırma Yüksek kaliteli fotoğraflar ve belgeler için keskin, net baskı çözünürlüğü
3-in-1	3'ü 1 arada yazıcı Tek bir cihazla baskı alın, tarama yapın ve fotokopi çekin.	 Rear Feeding Capacity	100 kağıtlık kapasite Yüksek hacimli baskı için geniş kapasiteli arka tepsi
 Wireless Printing	Wi-Fi Bilgisayarınıza veya akıllı cihazınıza kablosuz bağlanın.	 Mac, Windows ve Chrome	Mac, Windows ve Chrome Tüm temel bilgisayar işletim sistemleriyle çalışır.
 Smartphone and Tablet print/scan	Canon PRINT uygulaması Akıllı cihazınızdan baskı alın ve fotokopi çekin.		

Ayrıntılı teknik özellikler

Genel Özellikler

İşlevler	Wi-Fi, Baskı, Tarama ve Fotokopi, Bulut
Mürekkep Aboneliği ile kullanılabilir	Belirli bir dipnot ekleyin.

Yazıcı Teknik Özellikleri

Baskı Çözünürlüğü	4.800 x 1.200 dpi'ye kadar ¹
Baskı Teknolojisi	2 FINE Baskı Kafası (Siyah ve Renkli) Doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcı
Siyah-Beyaz Baskı Hızı	Yaklaşık 11 görüntü/dakika ²
Renkli Baskı Hızı	Yaklaşık 6,0 ipm ³
Fotoğraf Baskısı Hızı	Kenarlıksız 10 x 15 cm: Yaklaşık 45 saniye ⁴
Kenarlıksız Baskı	Var A4, B5, LTR, 4 inç x 6 inç, 5 inç x 7 inç, 7 inç x 10 inç, 8 inç x 10 inç, Kare (89 mm x 89 mm), Kare (127 mm x 127 mm), Kart Boyutu (91 mm x 55 mm) ⁵
Çift Taraflı Baskı	Manuel kullanım

Kartuşlar ve Verimlilik

Standart Mürekkep Kartuşları	Standart mürekkep şişeleri (birlikte verilir) GI-41S <PGBK> GI-41S <C> GI-41S <M> GI-41S <Y> Yüksek Verimliliğe Sahip Mürekkep şişeleri (opsiyonel) GI-41 <PGBK> GI-41 <C> GI-41 <M> GI-41 <Y>
Kartuş Verimliliği (Düz Kağıt)	A4 renkli belge yazdırma ⁶ Standart Verimliliğe Sahip Mürekkep Şişeleri (birlikte verilir) Siyah-beyaz: 3.100 sayfa (Ekonomik modda 3.900 sayfa) ⁷ Renkli: 4.400 sayfa (Ekonomik modda 4.600 sayfa) ⁸ Yüksek Verimliliğe Sahip Mürekkep Şişeleri (opsiyonel)

	Siyah-beyaz: 6.000 sayfa (Ekonomik modda 7.600 sayfa) ⁹ Renkli: 7.700 sayfa (Ekonomik modda 8.100 sayfa) ¹⁰
	* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi
Kartuş Verimliliği (Fotoğraf)	10x15 cm renkli fotoğraf baskısı ¹¹ Renkli: 2.200 fotoğraf
	* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi

Kağıt Desteği

Kağıt Türleri	Düz Kağıt Red Label Superior 80 g/m² (WOP111), Canon Oce Renkli Ofis Kağıdı 80 g/m² (SAT213) Pro Luster Fotoğraf Kağıdı (LU-101), Plus Glossy II Fotoğraf Kağıdı (PP-201) Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101), Parlak Fotoğraf Kağıdı "Günlük Kullanım" (GP-501) Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (HR-101N), Zarf, Plus Semi-gloss Fotoğraf Kağıdı (SG-201), Tebrik Kartları (Avery ve RedRiverPaper üretimi), Kalın Kağıt (Neenah Paper ve INKPRESS üretimi), Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı (RP-101) Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı (MG-101) Koyu Renkli Kumaş Üzerine Ütülü Aktarımlar (DF-101), Açık Renkli Kumaş Üzerine Ütülü Aktarımlar (LF-101), Çift Taraflı Mat Kağıt (MP-101D)
Maksimum Kağıt Girişi	Arka Tepsi: Maksimum 100 yaprak (düz kağıt)
Kağıt Boyutları	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4 inç x 6 inç, 5 inç x 7 inç, 7 inç x 10 inç, 8 inç x 10 inç, DL Zarflar, COM10 Zarflar, C5 Zarflar, Kare (89 mm x 89 mm), Kare (127 mm x 127 mm), Kart Boyutu (91 mm x 55 mm) [Özel boyut] genişlik 55 mm - 216 mm, uzunluk 89 mm - 1.200 mm
Kağıt Ağırlığı	Arka Tepsi: Düz kağıt: 64 - 105 g/m² Özel Canon kağıdı: maksimum kağıt ağırlığı: yaklaşık 265 g/m² (Plus Glossy II Fotoğraf Kağıdı PP-201)

Tarayıcı Teknik Özellikleri

Tarayıcı Türü	CIS düz yataklı fotoğraf ve belge tarayıcı
Tarayıcı Çözünürlüğü (Optik)	600 x 1.200 dpi ¹²
Satır Tarama Hızı	Renkli: 3,5 ms/satır (300 dpi) ¹³ Gri Tonlamalı: 1,5 ms/satır (300 dpi) ¹⁴
Tarama Derinliği (Giriş / Çıkış)	Renk: RGB her biri 16 bit/8 bit Gri tonlamalı: 16 bit / 8 bit
Maksimum Belge Boyutu	A4/LTR

Fotokopi Cihazı Teknik Özellikleri

Fotokopi Hızı	sFCOT: Yaklaşık 23 sn ¹⁵ sESAT: Yaklaşık 2,7 ipm ¹⁶
Fotokopi Kalitesi	3 seviye (Ekonomik, Standart, Yüksek Performans)
Yoğunluk Ayarı	9 konum, Otomatik yoğunluk (AE kopyası)
Çoklu Fotokopi	99 kopya (maks.)
Fotokopi İşlevleri	Belge Fotokopisi, Fotoğraf Fotokopisi, Kenarlıksız fotokopi, 1 sayfaya 2 sayfa ve 1 sayfaya 4 sayfa fotokopi, Çerçeve silerek fotokopi, Kimlik fotokopisi
Fotokopi Zumu	%25-400 (%1'lik artışlarla) Sayfaya sığdırma A5 - A4, B5 - A4, A4 - A5 ve A4 - B5

Bağlantı

Standart Arayüz	Yüksek Hızlı USB (USB B Bağlantı Noktası) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n ¹⁷ Wi-Fi Güvenliği: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Yönetim parolası Kablosuz LAN Frekans Bandı: 2,4 GHz Kablosuz PictBridge ¹⁸
Mobil Uygulamalar	Canon PRINT uygulaması ¹⁹ Creative Park uygulaması ²⁰ Easy-PhotoPrint Editor uygulaması ²¹
Yazıcı Özellikleri	Easy-PhotoPrint Editor Yazılımı ²² PIXMA Cloud Link (baskı) ²³ Canon Baskı Hizmeti Eklentisi (Android) ²⁴ Apple AirPrint ²⁵ Kablosuz Doğrudan Bağlantı ²⁶ Mopria (Android) ²⁷
Akıllı Asistan ve Otomasyon Desteği	Amazon Alexa™ ²⁸ Google Assistant™ ²⁹

Yazılım

Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Kullanım, yalnızca önceden Windows 7 veya üzeri sürüm yüklenmiş bilgisayarlarda garanti edilebilir. Yazıcı sürücüsü, IJ Printer Assistant Tool ve IJ Network Device Setup Utility aşağıdaki işletim sistemlerinde mevcuttur. Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12, Chrome İşletim Sistemi Mobil İşletim Sistemleri: iOS®, Android™ ³⁰
Minimum Sistem Gereksinimleri	Windows: 2,0 GB veya daha fazla Mac: 1,0 GB veya daha fazla Not: Birlikte verilen yazılımın kurulumu için. Gerekli miktardaki sabit disk alanının sağlanması zorunludur. Ekran: 1.024 x 768 XGA
Birlikte Verilen Yazılımlar	Yazıcı Sürücüsü IJ Printer Assistant Tool

Fiziksel Özellikler

Ağırlık	Yaklaşık 6,0 kg
Boyutlar (G x D x Y)	Yaklaşık 416 x 337 x 177 mm (tepsiler geri çekilmişken) Yaklaşık 416 x 557 x 268 mm (tepsiler uzatılmışken)
Akustik Gürültü Düzeyleri	Yaklaşık 48,5 dB (A) ³¹
Önerilen Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: 5-35°C Çalışma Nemi: %10-90 BN (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	Kapalı: Yaklaşık 0,1 W Bekleme modu (USB'den PC'ye bağlantı): Yaklaşık 0,6 W Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 1,1 W Bekleme moduna geçme süresi: 11 dakika 4 saniye Fotokopi: Yaklaşık 15 W ³²
Tipik Elektrik Tüketimi	0,17 kWh ³³