MSI PRO A620M-B anakart AMD A620 Soket AM5 micro ATX


Marka : MSI

Ürün kodu: PRO A620M-B

Ürün Adı : PRO A620M-B

MSI PRO A620M-B. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 128 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, PCI Express, SATA, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 10. Maksimum çözünürlük: 3840 x 2160 Piksel. USB bağlayıcı: A tipi USB





İşlemci	
İşlemci üreticisi *	AMD
İşlemci soketi *	Soket AM5
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Maks. SMP işlemci sayısı	1
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek	128 GB

Hafıza	
Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM
Bellek yuvalarının sayısı *	2
Hafıza alanı türü	DIMM
Hafıza kanalları	Çift kanallı
ECC uyumluluğu	ECCsiz
Destekli hafıza saati hızı	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz
Desteklenen bellek saat hızı (maks.)	6800 MHz
Maksimum bellek *	128 GB

Depolama yöneticisi	
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, PCI Express, SATA
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	5
RAID desteği	✔
RAID seviyesi	0, 1, 10

Grafik	
Entegre grafik kartı	✘
Maksimum çözünürlük	3840 x 2160 Piksel
Farklı grafik desteği	✔

Dahili I/O	
USB 2.0 bağlayıcıları *	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	2
SATA III bağlantı sayısı *	4
SATA konnektörleri toplam sayısı	4

Arka panel I/O portları	
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	2
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1
PS/2 bağlantı noktaları	2
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı *	1
HDMI port sayısı *	1
HDMI versiyonu	2.1
Kulaklık çıktı sayısı	1
Kablo girişi	✔
Mikrofon giriş fişi	✔
COM bağlantı noktası sayısı	1
USB bağlayıcı	A tipi USB

Ağ Bağlantıları	
Ethernet LAN bağlantısı	✔
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
LAN kontrolörü	Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125-BG
Wi-Fi *	✘
Wi-Fi standardı	Mevcut değil

Özellikler	
Anakart yongası *	AMD A620
Ses çipi	Realtek ALC897
Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Ürün rengi	Siyah
Bileşen *	PC
Anakart form faktörü *	micro ATX
Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Soğutma türü	Aktif
Güç kaynağı türü	ATX
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Genişletme yuvaları	
PCI Express x16 (Gen 3.x) yuvası	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	1

Dahili I/O	
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✔
Güç fanı bağlayıcısı	✔
CPU fan bağlayıcı	✔
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	1
Şasi giriş bağlayıcı	✔
COM bağlayıcı sayısı	1
TPM bağlayıcı	✔
RGB LED pim başlığı	✔

Genişletme yuvaları	
M.2 (M) yuvalarının sayısı	1
1. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
1. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	2115 mm
Derinlik	243,8 mm

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	SATA

Teknik detaylar	
Legal guarantee	3 Yıl

4711377276597

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 27-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date